# JOOLINK

Руководство пользователя

### Вступление

Благодарим вас за покупку нашего продукта! В этом кратком руководстве пользователя будет рассказано об основных видах использования продукта. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте и в справочном центре. Данное руководство пользователя может содержать неточную трактовку из-за аппаратного и программного обеспечения. Изменения могут вноситься без предварительного уведомления.

### Внимание

1.Пожалуйста, не ставьте на изделие контейнер с жидкостью.

2.Пожалуйста, используйте продукт в проветриваемой среде и не допускайте блокирования вентиляционных отверстий.

3. Пожалуйста, используйте прилагаемый к изделию блок питания, чтобы предотвратить его повреждение.

4. Пожалуйста, используйте устройство при его стандартной рабочей температуре и влажности.

(рекомендуется в данном руководстве или на вебсайте дистрибьютора)

5.Пыль на печатной плате может привести к короткому замыканию. Рекомендуется своевременно очищать пыль на печатной плате, чтобы продукт работал должным образом.

6.Пожалуйста, соблюдайте правила в вашей стране и регионе во время установки этого устройства

# 1. агрузка и регистрация приложения

### 1.1.Скачать приложение

C

Найдите "joolink" в app store или отсканируйте QRkoд на первой странице руководства, чтобы загрузить приложение" joolink". После успешной установки запустите регистрацикользователя в соответствии с приглашением.

# 1.2. Регистрация пользователей

Нажмите на значок " joolink " на рабочем столе, чтобы войти в интерфейс входа, нажмите кнопку " Зарегистрироваться немедленно " в интерфейсе входа, чтобы войти винтерфейс регистрации, заполните номер мобильного телефона и установите пароль в соответствии с запросом, нажмите кнопку " Следующий шаг ", введите полученный проверочный код в полепроверка учетной записи " и нажмите кнопку" Регистрация ", чтобы завершить регистрацию.

중 <sup>46</sup> 55ml 49% 🛢 10:12		8	46 40:51 46% <b>a</b> 10:25
6	÷		
Welcome to use joolink	User re	gistratio	n
Please input mobile number/email account	Please input mo	bile number/emai	l account
Please input password	Please set a 6-2	0 bit login passwo	rd
Login	Please enter a 6 - to by English letters a	o 20-digit password w nd Numbers	hich composed
Forriet passward		Next step	
rorget password			
Other login method			
WeChat login Local login			
► Test 48% = 1036	←	1. 1. 1.	<sup>46</sup> ‰:# 48% <b>■</b> 10:17
Account verification	Accoun	t verifica	ation
Verification code has sent to17702733906	Verification co	de has sent to	17702733906
	8 2	3 1	4 6
Resend (56s)		Resend (42s)	
Register		Register	
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

# 1.3. Логин пользователя

Откройте мобильный клиент, войдите в интерфейс входа, введите правильное имя пользователя и пароль, а затем нажмите кнопку Войти. После успешного входа в систему войдите в интерфейс домашней страницы.

⊑	E
Welcome to use joolink	E Device list +
Please input mobile number/email account	Teach you play new machine
Please input password	
Login	
Forget password Register immediately	
Other login method	
WeChat login Local login	

# 2. Домашняя страница

При первом входе на домашнюю страницу Домашняя страница представляет собой видеоурок по добавлению устройств. Вы можете нажать, чтобы посмотреть и следовать видео учебнику, чтобы добавить свои устройства.



# 3. настройка системы



# 3.1 персональные данные

В интерфейсе настройки системы, нажмите кнопку личная информация, Вы можете установить текущую учетную запись пользователя входа.



### 3.1.1.имя пользователя:

просмотр текущего имени пользователя для входа в систему

### 3.1.2.QRкод пользователей:

сканируйте QR код, чтобы поделиться, другие пользователи могут использовать joolink



### 3.1.3.Вход третьей стороны:

переключатель входа в учетную запись веб-сайта третьей стороны, вход в Wechat необязателен



### 3.1.4.изменить пароль

пароль для входа в систему текущего пользователя Нажмите кнопку "нажмите, чтобы изменить", чтобы завершить модификацию. может быть изменен, следуйте инструкциям,

	12:0 12:0
÷	
Modifi	ed password
17702733906	6
Please input	old password
Please input	new password
Please enter a 6 by English letter	<ul> <li>to 20-digit password which composed rs and Numbers</li> </ul>

### 3.1.5.выход из системы:

отмена текущего счета (после запуска не будет получено никакого толчка тревожного сообщения)

### 3.2. Локальный файл

Просмотрите локальный файл, сохраните видеофайл на мобильном телефоне и нажмите кнопку "Изменить", чтобы выбрать видеофайл для удаления



# 3.3.Список сообщений

Просмотрите информацию о сигнале тревоги, выберите устройство для просмотра соответствующей информации о сигнале тревоги мобильного обнаружения и миниатюры, а также выберите дату для просмотра соответствующей информации о сигнале тревоги даты.

	ff ś:# 32% 🛢 11:35	a 🛛 🗭	寮 <sup>40</sup> 뚧拙 80% ■ 17:28	a 🖾 🗭	😤 ≝ 231 80% 🗎 1	7:27	🖻 🔁 🗭		10		8	46 20:11	77% 🖬 17:	39
		<	Device message list	<	Message List	曲								
				0010 11 05			2019-11-25							
	Camera2B23		Camera information	2019-11-25		- 1	2019							
17702733906			Camera2B23				Mon,	Nov 25						
	-	3' 24	Message event		17:24:15 Camera detected motion detection event		<		Nove	mber	2019		>	
							s	м	т	w	т	F	s	
Personal information					17:24:03							1	2	
0	6			The second	Camera detected motion detection event		3	4	5	6	7	8	9	
(D) Local file							10	11	12	13	14	15	16	
Message List					17:23:53		17	18	19	20	21	22	23	
J					Camera detected motion detection event		24	25	26	27	28	29	30	
Prequently Asked Questions					17.00.00		6	-						
(i) about us				and the	17:23:33		L							
(i) About us				C K S	Camera detected motion detection event		<b></b>	Cancel			C	onfirm	n	
					17:23:19		5	2 17:	23:19 era dete					
					Camera detected motion detection event									
				CA23	17:22:52									
				L.	Comers detected motion detection quant									

### 3.4 Часто задаваемые вопросы

Войдите в интерфейс часто задаваемых вопросов, и вы сможете найти решения

	19 🗯 🗱 32% 🛋 11:35	<b>•</b>	
	E D	< F	requently Asked
	Camera2B23	<返回	乔安科技帮助服
17702733906	2019-11-25 11:222:18	安卓手析 2019.08.2	l连接教程 8 11:30 COMMENTS:0
	A A DOMESTIC OF	苹果手材 2019.08.29	l连接教程 8 11:20 COMMENTS:0
Personal information		云存储如 2019.08.2	]何开通使用 8 11:00 COMMENTS:0
Local file		取消云存	F储自动续费
essage List		复位按键 2019.08.2	計10:01 COMMENTE:0
Frequently Asked Questions		AP直接 2019 08 2	模式如何使用(单机)
tus		如何设置 2019.07.2	□ 112:11 COMMENTS:0
		怎么设置 2019.07.2	112:05 COMMENTS:0

### 3.5.О нас :системная информация.

Вы можете просмотреть программное обеспечение <sup>1</sup>екущая версия ", "Политика конфиденциальности ", "отказ от ответственности ", проверить наличие обновлений, с красной меткой, указывающей, что программное обеспечение имеет новую версию, и его рекомендуется обновить. Нажмите, чтобы загрузить новую версию программного обеспечения обновления, вы можете просмотреть нашу "горячую линию обслуживания клиентов" или войти на "веб -сайт jooan" для получения дополнительной информации.

		🎋 🏥 32% 🗷 11:35
		ت (
8	17702733906	Camera2B23
8	Personal information	
$\bigcirc$	Local file	
	Message List	
?	Frequently Asked Questions	
i	About us	



sked Questi... 帮助服务中心 - <sub>消费失</sub>

# 4. Добавить устройство

Нажмите на домашнюю страницу, чтобы добавить новое устройство, выберите "1. Добавьте несоединенное устройство" или " 2. Добавить подключенное устройство"



Включите камеру с помощью прилагаемого адаптера, вы можете найти его в коробке, затем используйте иглу извлечения карты, чтобы удерживать кнопку сброса в течение 5-7 секунд (кнопка сброса рядом со слотом для SD -кар Через 1-2 минуты камера автоматически повернется со звуком : "запуск камеры" и "пожалуйста, проверьте сеть"

# 4.1.1 добавить подключенное устройство

Давайте начнем добавлять камеру в этоприложение, чтобы просмотреть эту камеру прямо сейчас. Пожалуйста, выполните следующие шаги один за другим, чтобы добавить камеру.

1. нажмите кнопку "Добавить несоединенное устройство ", как показано на рисун



2. Введите и проверьте имя Wi-Fi и пароль Wi -Fi, подключенный к вашему телефону, нажмите кнопку " Выбрать Wi-Fi connect ", как показано на рисунке



3. нажмите кнопку " Hear please configure network ", как показано на рисунке



### 3.1. Android:

в настоящее время подключенные устройства, имя устройства-модель, например "ЈА - \*\*\*\*\*\* ", и нажмите кнопку "Следующий шаг ". как показано на рисунке



3.2. Соединение:

нажмите кнопку "Следующий шаг ", как показано на рисунке, телефон переключится в список Wi-Fi, подключенный к Wi-Fi, который начинается с вашей модели устройства, например " JA -C 6Kxxxx ", появится экран, показанный на картинке, нажмите на него, а затем нажмите кнопку "Следующий шаг "

3 JOOLINK	now
現在赶紧点击这里派回	APPLE
Wi-Fi	
JA-C6K545A Unsecured Network	* <u>(</u> )
CHOOSE A NETWORK	
360WiFi-08	₽ 🗢 🕕
360WiFi-2EE3C9	₽ \$ ()
55555	a 🗢 🕕
5G5G5G5G5G	• ≈ ①
888888	₽ ≈ ()
ATP-LINK_AAA	e 🗢 🕕
BCM_081b94234	c33 🔒 🗢 🕕
chanpin-2.4G	₽ ≈ ①
ChinaNet-3Gur	e 🗢 🕕
ChinaNet-ceshi	<b>a</b> ≑ ()
ChinaNet-f3m6	



4. В интерфейсе изображения вы можете услышать "получить информацию о конфигурации", "подключение к сети ", "сеть удалась ", "камера находится в сети ".



5. Когда вы слышите "камера подключена ", камера успешно подключена, и появляется экран, показанный на рисунке. Нажмите, чтобы посмотреть



# 4.1.2 добавить подключенное устройство

Этот метод подключения требует, чтобы устройство имело порт локальной сети и было подключено к маршрутизатору через сетевой кабель. В это время телефон подключен к Wi-Fi того же маршрутизатора, и добавление подключенного устройства может быть выполнено.

1. нажмите кнопку "Добавить подключенное устройство ", как показано на рисунке



2. В этот момент телефон будет искать устройства в той же локальной сети.



3. Когда вы найдете свое устройство, нажмите, чтобы начать добавлять



4.Когда вы слышите "камера подключена ", камера успешно подключена, и появляется экран, показанный на рисунке. Нажмите, чтобы посмотреть



После добавления устройства сдвиньте вниз на главной странице, чтобы открыть список устройств, и нажмите на миниатюру различных камер, чтобы переключ ить изображение воспроизведения видео в реальном времени с разных камер.

# 4.2.Быстрый доступ

Нажмите кнопку на правой стороне камеры в моем интерфейсе, чтобы быстро включить / выключить будильник нажать, ввести поделиться устройство, установить устройства и сигнализация информация, список.





# 5. Просмотр видео

Щелкните миниатюру устройства в моем интерфейсе, чтобы просмотреть видео соответствующей сцены устройства в режиме реального времени. В видео интерфейс, нажмите кнопку под видео.Вы можете переключать определение видео, включать / выключать громкость, просматривать тревожное сообщение и включать / выключать полноэкранный режим просмотра.



# 5.1.запись

Нажмите на миниатюру видео на главном экране, чтобы ввести видео сцены, соответствующее устройству

Нажмите кнопку Начать запись , и продолжительность записи будет отображаться на значке "запись экрана". Нажмите кнопку Остановить запись еще раз, и файл записи можно просмотреть в разделе "локальный файл" в настройках сист емы



# 5.2 голосовой интерком

Советы: функция голосового домофона должна поддерживаться вашим устройством и версией устройства)

Нажмите на миниатюру видео на главном экране, чтобы ввести видео сцены, соответствующее устройству

Нажмите

иконку



интерком выключен, нажмите.



Screenshot

Screen recording Click to inte





Camera2B23

### 5.3.Скриншот

Выберите миниатюру видео на главном экране, чтобы ввести видео сцены, соответствующее устройству

Нажмите кнопку в интерфейсе просмотра устройства, чтобы захв атить текущую воспроизводимую картинку, сохранить ее в мобильном альбомеи ввести мобильный альбом для просмотра



# 5.4 просмотр истории:видео

Чтобы просмотреть историю видеосигнала, устройства нужно вставить SD -карту, чтобы просмотреть историю видеосигнала, и устройства нужно вставить SD карты для хранения видео



### 5.5.Видео

Выберите миниатюру видео на главном экране, чтобы ввести видео сцены, соответствующее устройству

Нажмите кнопку на странице предварительного просмотра, чтобы поделиться видео с другими зарегистрированными пользователями.

# "джолинк"

Нажмите кнопку "добавить участника акции", введите номер мобильного телефона или учетную запись электронной почты родственников и друзей, чтобы поделиться видео, или нажмите кнопку "Добавить по qr-коду " для сканирования кода и обмена, другая сторона должна открыть свой QR-код в разделе"



# 6Настройка устройства

Выберите миниатюру видео на главном экране, чтобы ввести видео сцены, соответствующее устройству



войдите в интерфейс настройки устройства, чтобы установить камеру.





**6.1.имя устройства:** изменяемое имя устройства, например, офис, склад и т.д. для отображения в списке устройств нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ ", чтобы завершить настройку

2 <b>-</b>	常 ™ 뚫;;; 53% ≘ 19	:03
	Device set	
Camer	ra2B23	>
		_
rivate sharing		>
SD card set		>
Detect alarm set		>
mage flip	C	
utomatic tracking	C	
ndicator switch		D
Time zone	GMT+08:00	>
	UNIT-OUTO	
Wifi network	jishu14	. /
Camera parameters	S	>

# 6.2.Частный обмен

доля видео изображения, так же,как доля в просмотре видео.

# 6.3. SD карту установить

Просмотр информации о емкости SD -карты, просмотр общей емкости SD -карты и оставшейся емкости, а также установка план

	53% <b>=</b> 19:03		
Device set		< SD card s	status
Camera2B23	>	0%	
ate sharing	>	No memor	y card
ard set	>	SD card total capacity	
at alarm set	>	Remaining capacity	
flip		Record mode	
natic tracking		Record time	
tor switch			
zone	GMT+08:00 >	FORMAT SI	O CAR
network	jishu14 >		
era parameters	>		

6.3.1.Режим записи: определение записи можно установить в режиме FHD и стандартном режиме

< SD card statu	# 뚧:# 51% 量 08:38 IS
No memory card	
SD card total capacity	0
Remaining capacity	0
Record mode	_FHD mode $>$
Record time	>
FORMAT SD CA	RD



### 6.3.2.Время записи:

настройка Видеоплана, которая может установить видеоплан с циклом 7 дней. Вы можете выбрать любое время в течение дня, чт обы начать или закончить запис

	40	· \$::# 51% 🛢 08:38
<	SD card status	
	0%	
	No memory card	
SD card total ca	pacity	0
Remaining capa	city	0
Record mode		FHD mode >
Record time		>
	FORMAT SD CARD	

### 6.3.3 формат яварты

: когда SD -карта заполнена хранилищем, вы можете экспортировать файлы в нее, а затем использовать эту функцию, чтобы очистить ее.



# 6.4.Обнаружить движение установка:

она может открыть / закрыть обнаружение движения, обнаружение движения, зоны, сигнализации, прием тревожных информация и другие соответствующие параметры.

🖻 🗭	🛠 ⁴⁰ ≌∷# 53% 🖹 19:03
< Device se	t
Camera2B23	>
Private sharing	>
SD card set	>
Detect alarm set	>
Image flip	
Automatic tracking	
Indicator switch	
Time zone	GMT+08:00 >
Wifi network	jishu14 >
Camera parameters	>

### 6.4.1. Переключатель обнаружения движения:

Выберите, чтобы включить или выключить функцию обнаружения движения.

Means open , 🔵 n	neans closing
	≅ ●
	Motion detection settings Motion detection switch Motion detection sensitivity High
	Motion detection area 25Area >
	Audible alarm
	Alarm Information push

6.4.2. чувствительность обнаружения движения:опционально, высокая, средняя, низкая, три класса

•	* ** ∰:::: 46% ≣ 09:01
< Detect alarm	set
Motion detection settings	
Motion detection switch	
Motion detection sensitivity	High >
Motion detection area	25Area >
Time setting for alarm information	push >
Audible alarm	
Alarm information push	

### 6.4.3 область обнаружения д вижения:

экран предварительного просмотра будет разделен на 25 областей на экране. Вы можете выбрать область, которую вам нужно проверить,красная область-это выбранная область, и вы получите напоминание о тревоге для выбранной области .Нажмите кнопку "Сохранить настройку", чтобы завершить настройку.

2 %	😤 ⁴⁰ 20:::1 46% 🖹 09:01
C Detect alar	m set
Motion detection settings	
Motion detection switch	
Motion detection sensitivity	High $>$
Motion detection area	25Area >
Time setting for alarm informat	ion push
Audible alarm	
Alarm information push	



### 6.4.4.Установка времени для полуженревожной информации push :

может установить время для мобильного телефона, чтобы получить тревожное сообщение push, принимая 7 дней в виде цикла, и может быть установлен для получения тревожного сообщения в любое время в течение дня.

🖬 🗞		<sup>8</sup> <sup>46</sup> <sup>6</sup> ∷ 46% = 09:01
< _	Detect alarm	set
Motion dete	ection settings	
Motion dete	ection switch	
Motion dete	ection sensitivity	High >
		0.54
Motion dete	ection area	25Area >
Time settin	g for alarm information	push >
Audible ala	rm	
	nation nuch	
Alarminion	mation push	

6.4.5 звуковая сигнализация: вы можете включить или выключить "звуковую сигнализацию".



6.4.6. Информация о тревоге: вы можете выбрать, чтобы включить "информацию о тревоге



нажимаем"вкл или выкл

Значит открыть, значит закрсообщение push не может быть принято после завершения работы. ыть сигнализаци

🖬 🗞	<sup>3</sup> <sup>46</sup> <sup>46</sup> <sup>46</sup> <sup>46</sup> <sup>46</sup> <sup>46</sup> <sup>46</sup> <sup>46</sup>
< Detect alarn	n set
Motion detection settings	
Motion detection switch	
Motion detection sensitivity	High >
Motion detection area	25Area >
Time setting for alarm information	on push >
Audible alarm	
Alarm information push	

# 6.5.Изображение флип:

может перевернуть видео вверх и вниз, когда вы выбираете потолок установка, Вы можете использовать эту функцию ; Means open means closing **Device** set era2B23 Private sharing SD card set Detect alarm set Image flip Automatic tracking Indicator switch GMT+08:00 > Time zone jishu14 > Wifi network Camera parameters

### 6.6.Автоматический переключатель слежения:

когда обнаруживается движущийся с автоматическим следом объекта,	объект, объ озна	ьектив следует за чает закрытие,	а включенным или выключенным означает открытие.
	►	র " ‰	9:03
	Came	ra2B23	>
	Private sharing		>
	SD card set		>
	Detect alarm set		>
	Image flip		
	Automatic tracking		
	Indicator switch	•	
	Time zone	GMT+08:00	0 >
	Wifi network	jishu14	4 >

### 6.7.Переключатель индикатора:

когда устройство успешно подключено, вы можете выбрать,objectOptional on или offautomatic track, means closing, Means open. Чтобы закрыть индикатор, means closing, Means open

Camera parameters

	রি <sup>46</sup> ∰# 53% ≣ 19:03
< Device s	set
Camera2B23	>
Private sharing	>
SD card set	>
Detect alarm set	>
Image flip	
Automatic tracking	
Indicator switch	
Time zone	GMT+08:00 >
Wifi network	jishu14 >
Camera parameters	$\rightarrow$

# 6.8.Световой режим:

Вы можете установить световой режим камеры, чтобы отразить различные эффекты мониторинга. По умолчанию используется обычный ночного видения, и дополнительный режимэто нормальный ночного видения приурочен полного цвета \ толковейший полный цвет. Сдвиньте его, чтобы выбрать, а затем нажмите кнопку Подтвердить

2 💭	중 ** 응:# 31% 昌 1	0:17
Device se	et	
Camera9047		>
Private sharing		>
D card set		>
Detect alarm set		>
mage flip	С	
ight mode Int	telligent full color	>
ime zone	GMT+08:00	>
Vifi network	jishu14	>
amera parameters		>

### 6.8.1.Нормальное ночное видение:

в этом режиме, когда окружающая яркость низкая, инфракрасный свет будет включен, белый свет не будет включен, а экран мониторинга черно

-	😤 40 44 an 30 - 40 30 an	27% 🗷 10:44
<	Light control	
Light mode	Timed	full color >
Start time		20:00:00
End time	06:00:00(TI	he next day)
CANCEL	Light mode	
CANCLL	Light mode	
[	Normal night vision	
	Timed full color Intelligent full color	

### 6.8.2. Полный цвет с синхронизацией:

в этом режиме вы можете установить время начала белого света. В течение

установленного времени белый свет будет гореть, а экран мониторинга останется цветным. Вы можете установить время начала и время окончания. Временной интервал составляет 24 часа. Щелкните время в столбце время начала на экране, чтобы начать выбор. Первый выборчасы, а следующий-минуты.

🖻 📮	🔋 🕫 👙 🖬 28% 🖬 10:47	🖾 🗭	😤 🤲 🛍 36% 🛎 11:02	P 📮	常 ≝ ≝ 36% 🖬 11:02
<	Light control	<	Light control	<	Light control
Light mode	Timed full color >	Light mode	Timed full color >	Light mode	Timed full color >
Start time	20:00:00	Start time	00:01:00	St	00.00
End time	06:00:00(The next day)	End time	00:00:59(The next day)	Er	00:00
CANCEL	Light mode CONFIRM		SAVE SETTINGS		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Timed full color		SAVE SETTINGS		SAVE SETTINGS

#### 6.8.3.Интеллектуальный полный цвет:

вэтом режиме, когда камера обнаруживает, что окружающая яркость низкая, она автоматически включает белый свет и сохраняет видеоизображение в цвете все врем.

<b>-</b>	Ŷ <sup>40</sup> %	40% 🛎 11:12
	Light control	
Light mode	Timed f	ull color >
Start time		19:02:00
End time	00:00:59(Th	e next day)
CANCEL	Light mode C	ONFIRM
CANCEL	Light mode C	ONFIRM
CANCEL	Light mode C Normal night vision Timed full color Intolligate full color	ONFIRM

# 6.9.Часовой пояс:

Выбор часового пояса, выберите, чтобы установить часовой пояс камеры, вы можете выбрать любой часовой пояс в мире, щелкните, чтобы выбрать.

P 📮		
< Device	e set	
Camera9047		>
Cumera your		
Private sharing		>
SD card set		>
Detect alarm set		>
Image flip	C	
Light mode	Intelligent full color	>
Time zone	GMT+08:00	>
Wifi network	iishu14	>
Camera parameters		>

# 6.10.Сеть - WiFi:

после успешного подключения камеры к сети вы можете просмотреть текущую подключенную сеть и переключить сеть Wi-Fi, подключенную к камере.

	0:17
Device set	
Camera@047	5
Cumulatory	
e sharing	>
set	>
m set	>
C	
Intelligent full color	>
GMT+08:00	, >
rk jishu14	1 >
arameters	>

### 6.11.Параметры камеры:

просмотр связанных с камерой параметров, таких как имя камеры, номер версиикамеры, информация о сети камеры и т.д., и выполните перезагрузку устройства.

2 <b>-</b>		
	Device set	
Camera9047	iera9047	
Private charing		~
Private sharing		~
SD card set		~
Detect alarm set		~
Image flip	C	
Light mode	Intelligent full color	>
Time zone	GMT+08:00	>
Wifi network	jishu14	>
Camera paramete	ers	>

#### 6.11.1.Имя камеры:

имя устройства может быть установлено, так же, как и в наборе устройств

#### 6.11.2. Номер видения камеры:

(1)номер версии прошивки камеры,когда в этой

чтобы обновить прошивку, что рекомендуется.

(2)идентификатор камеры Нажмите, чтобы скопировать

#### 6.11.3.Сетевая информация камеры: строке появится красный новый логотип, нажмите,

вы для совместного использования устройства. можете просмотреть сетевую информацию, подключенную к камере, включая IP-адрес и MAC- адрес

#### 6.11.4 перезагрузка устройства :

нажмите, чтобы перезагрузить устройство.

### 6.12.Удалить камеру :

отсоедините камеру от текущей учетной записи, вошедшей в систе

<b>∿ ₽</b>	இ ≝ ≝::: 48% 8 11:53			
< Dev	ice set			
Private sharing	>			
SD card set	>			
Detect alarm set	>			
Image flip				
Light mode	Intelligent full color $\rightarrow$			
Time zone	GMT+08:00 >			
Wifi network	jishu14 >			
Camera parameters	>			
REMOVE CAMERA				